

## INDICAZIONI USO E MANUTENZIONE BATTERIE AL LITIO

Leggere attentamente tutti i punti prima dell'utilizzo al fine di conoscerne il corretto utilizzo.

**La batteria nuova vi viene consegnata a circa metà carica, si consiglia prima dell'utilizzo di fargli una carica completa.**

### INDICAZIONI

1. Caricate sempre la vostra batteria, anche quando percorrete pochi chilometri:  
La batteria garantirà sempre la massima autonomia che è in grado di fornire.  
Il sistema funziona al meglio con tensioni sempre elevate, cioè con batteria ben carica.  
La vita della batteria sarà più lunga.  
Il litio non risente dell'effetto memoria, quindi è possibile ricaricare anche con la batteria soltanto parzialmente scarica.
2. Se scaricata spesso a fondo la batteria potrebbe degradarsi. La batteria è comunque dotata internamente di un circuito elettronico (Battery Management System) che interrompe la corrente quando la tensione scende sotto un certo limite.
3. Non lasciate per troppo tempo il caricabatterie collegato alla rete (220 V) dopo che la batteria ha finito il suo ciclo di carica completo (LED verde acceso).
4. Caricate sempre la vostra batteria in un locale areato e lontano da materiali infiammabili.
5. Non cortocircuitate la batteria.
6. Non gettate la batteria in acqua.
7. Non tentate di aprire la batteria, questo farà decadere la garanzia
8. Non lasciate giocare i bambini con la batteria.
9. Non gettate la batteria quando questa ha finito la sua vita, rendetela a noi che provvederemo a riciclarla attraverso il circuito COBAT.
10. Non adoperate la batteria per alimentare sistemi che richiedono più della capacità di scarica della stessa (vedi scheda tecnica).
11. Non lasciate a lungo la batteria esposta al sole o alla pioggia.
12. Durante il non utilizzo della stessa, ricordatevi di ricaricarla **almeno una volta ogni due mesi**.
13. Non lasciate il caricabatterie collegato alla rete (220 V) quando non in uso.

### RICARICA

La vostra batteria è dotata di caricabatterie dedicato. Esso si compone di due sezioni di cavo (la prima dal trasformatore alla presa di corrente della rete domestica e la seconda dal trasformatore alla batteria) ed un trasformatore di corrente.

Questo è a sua volta dotato di un LED che indica lo stato della batteria. In carica (LED rosso) oppure carica completa (LED verde). Una volta raggiunto lo stato di carica completa il LED passa da rosso a verde.

Custodite sempre l'imballo originale della vostra batteria; è l'unico che risponde ai requisiti di legge sul trasporto delle batterie. Se in futuro doveste aver bisogno di spedire la batteria utilizzate unicamente l'imballo originale.

**Delivery  Oven**  
**STRUMENTI PROFESSIONALI PER IL FOOD DELIVERY**

INFINITY S.R.L.  
C.SO RE UMBERTO, 75 - TORINO  
WWW.DELIVERYOVEN.IT